

## TORO Wall Power-Box

» für Akkus von E-Bikes, E-Scootern, Werkzeugen und Geräten, Laptops, Tablets, Netbooks und Smartphones

Der Ladeschrank bietet eine sichere Aufbewahrung und Lademöglichkeit per Steckdose. Er ist für die **Verwendung in Innenbereichen**, wie z.B. Foyers, Einkaufszentren oder Tiefgaragen geeignet.

In jedem Fach befindet sich eine Steckdose (Schutzklasse IP 44) zum Anschließen der Geräte-Netzteile. Die Lüftungsschlitze in Korpus und

Türen sorgen für eine beständige Luftzirkulation und schützen vor Überhitzung.

Der Ladeschrank ist wahlweise mit **6 oder 9 Fächern** erhältlich und wird jeweils mit einem **Schienen-Set** für die Wandmontage geliefert.

Hinweis: Nicht geeignet zur Aufbewahrung und zum Laden von Bleisäure-Batterien oder anderen abgas-emittierenden Batterien.



Modell mit 6 Fächern



Modell mit 9 Fächern

| Maße in cm (HxBxT) | 6 Fächer            | 9 Fächer            |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Außenmaß           | 90 x 55 x 30        | 132,5 x 55 x 30     |
| Innenmaß Fach      | 14,1 x 54,8 x 28    | 14,1 x 54,8 x 28    |
| Gewicht            | 26 kg               | 37 kg               |
| Artikelnummer      | 2612-010603-0550011 | 2612-010902-0401211 |

## TORO Wall Power-Box

» für Akkus von E-Bikes, E-Scootern, Werkzeugen und Geräten, Laptops, Tablets, Netbooks und Smartphones

### Konstruktion:

- etablierte Konstruktion aus galvanisiertem Qualitäts-Stahlblech  
Korpus: 0,8 mm Stärke  
Türen: 1,5 mm Stärke
- hochwertige und widerstandsfähige Einbrennlackierung alle Ecken und Kanten sind abgerundet

### Ausstattung:

- eine CH Typ 12 Steckdose je Fach
- Türen und Rückwand mit Perforationen zur Luftzirkulation  
Türen:
  - durch Aufkantungen verstärkt
  - bündig schließend
  - an stabilen Edelstahlbolzen befestigt
  - Gummipuffer zur Geräuschreduzierung
  - Öffnungswinkel 180 Grad
  - Schließriegel aus Metall
- inkl. Drehriegel oder Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

### Wandmontage:

- Rückseite ist zur Wandmontage vorbereitet
- Befestigungsschienen-Set aus robustem Stahl inklusive
- Anbringung mit 12x60 mm Schrauben

Die erforderliche Tragkraft der Wand muss auch mit voll bestückten Fächern gewährleistet sein!

### Elektrifizierung:

- 230V/16A Steckdose pro Fach (IP44)
- Netzkabel fest installiert an Rückseite, 3 m lang
- interne Feinsicherung, von Frontseite erreichbar
- Türen mit integriertem Erdungskabel
- max. Leistung: 3680 W
- mit Überspannungsschutz
- benötigt bauseits Anschluss mit 16 A Sicherung

CE-Kennzeichnung gemäß 2014/35/EU (beinhaltet EN 60335-1, EN 60670-1, EN IEC 61293, IEC 60364-4-41, IEC 60364-7-713, IEC 60884-1), entspricht EU-Richtlinie 2001/95/EG

### Lackierung

Korpus und Türen können farblich abgestimmt werden. Die hier aufgeführten Standardfarben bieten wir Ihnen ohne Aufpreis!

|                     |                      |                     |                    |                       |                    |
|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Hellelfbein<br>1015 | Verkehrsgelb<br>1023 | Reinorange<br>2004  | Weinrot<br>3005    | Verkehrsrot<br>3020   | Enzianblau<br>5010 |
| Lichtblau<br>5012   | Türkisblau<br>5018   | Resedagrün<br>6011  | Minttürkis<br>6033 | Anthrazitgrau<br>7016 | Kieselgrau<br>7032 |
| Lichtgrau<br>7035   | Mahagoni<br>8016     | Tiefschwarz<br>9005 | Reinweiß<br>9010   |                       |                    |

## TORO Wall Power-Box

### Optionale Ausstattung / Zubehör

Schließsysteme:



Elektronisches Codeschloss für  
feste oder wechselnde Nutzer



Münzpfandschloss für  
1-sfr-Münzen



Mechanisches Zahlenschloss  
in den Ausführungen für feste  
oder für wechselnde Nutzer



RFID-Schloss für Transponder  
für feste oder wechselnde  
Nutzer



Hauptschlüssel für Notöffnung

Weitere Modelle und Typen sind erhältlich. Infos  
finden Sie auf unserer Internetseite:  
**[www.torobox.ch](http://www.torobox.ch)**